



Посібник з експлуатації XPP-5418GX/RX

Ознайомтеся з цією інструкцією, перш ніж використовувати вибухобезпечний ліхтар Nightstick XPP-5418. Вона містить важливі відомості щодо безпеки, а також вказівки з експлуатації.

XPP-5418GX/RX XPR-5568 ДОПУЩЕНО ДО ВИКОРИСТАННЯ

 ID 4003544 INTRINSICALLY SAFE SECURITE INTRINSEQUE	Bayco Products, Inc. XPP-5418GX/RX 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098
 INMETRO NCC 15.0285 X	Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
 2575	CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga Ex ia IIC T3 Ga © II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
 0359	Ex ia op is IIC T3 Ga Intertek ITS 13 ATEX27837X ITS21UKEX0264X IECEx ITS 16.0067X -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C 1.5V/Cell with three in series Energizer E91 or EN91
 22-AV4BO-0215X	

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОСТІ

- Попередження: використовуйте тільки допущені до використання батареї, що не перезаряджаються, які перелічено нижче.
- Попередження: НЕ намагайтеся використовувати у цьому ліхтарі акумулятори типорозміру AA.
- Попередження: щоб запобігти займанню вибухонебезпечної атмосфери, не відкривайте обідок лінзи в місцях з небезпечним середовищем. Ці дії мають виконуватися **ВИКЛЮЧНО** у завідомо безпечних місцях.
- Попередження: для заміни джерел живлення використовуйте виключно елементи живлення (батареї) моделей **Energizer EN91** або **Energizer E91**.
- Попередження: щоб запобігти займанню вибухонебезпечної атмосфери, замінювати елементи живлення типорозміру AA (батареї) дозволяється лише у завідомо безпечному місці.
- Попередження: щоб зменшити ризик вибуху, не використовуйте одночасно нові елементи живлення (батареї) разом з елементами живлення, які вже використовувались (частково розрядженими), а також не використовуйте одночасно елементи живлення від різних виробників.
- Попередження: заміна компонентів виробу може погіршити характеристики вибухобезпечності.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОСТІ

Щоб гарантувати особисту безпеку, завжди перевіряйте категорію небезпеки в усіх завідомо або потенційно небезпечних місцях, де буде використовуватися цей ліхтар.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для збереження категорії вибухобезпечності ліхтаря XPP-5418 слід застосовувати в ньому виключно елементи живлення (батареї) типорозміру AA, які сертифіковані для використання з цим ліхтарем: це **Energizer EN91** або **Energizer E91**.

- Не використовуйте елементи живлення (батареї) типорозміру AA будь-якої іншої моделі або іншого виробника.
- Не намагайтеся використовувати будь-які акумулятори типорозміру AA.

Попередження: щоб запобігти займанню вибухонебезпечної атмосфери, не знімайте обідок лінзи або рефлектор / батарейний блок у вибухонебезпечному середовищі. Ці дії мають виконуватися **ВИКЛЮЧНО** у завідомо безпечних місцях.

- Ослабте фіксуючий гвинт, розташований збоку тримача лінзи. **ПРИМІТКА.** НЕ НАМАГАЙТЕСЯ повністю вивернути фіксуючий гвинт. Це не потрібно та може призвести до пошкодження різьби. Гвинт треба ослабити рівно настільки, щоб можна було викрутити обідок лінзи.

- Викрутіть обідок лінзи з корпусу, обертаючи його проти годинникової стрілки.
- Поверніть ліхтар догори низом та обережно потрусіть його, щоб дістати батареї. Тримайте ліхтар так, щоб батареї ковзули вам у долоню.
- Візьміть 3 елементи живлення (батареї) типорозміру AA моделі **Energizer EN91** або **Energizer E91** (усі три батареї мають бути однакової моделі) та встановіть їх у батарейний блок, уважно дотримуючись позначень всередині корпусу блока, щоб встановити їх відповідно до полярності батарейних клем.
- Встановіть на місце обідок лінзи, закручуючи його назад на корпус по годинникової стрілки.
- Затягніть фіксуючий гвинт. **УВАГА! НЕ ЗАТЯГУЙТЕ ГВИНТ НАДТО СИЛЬНО.** Надто сильне затягування може пошкодити різьбу та негативно вплинути на вибухобезпечність ліхтаря.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЛІХТАР XPP-5418 ПІДТРИМУЄ ДВА РЕЖИМИ ОСВІТЛЕННЯ:

РЕЖИМ ТИМЧАСОВОГО СВІТІННЯ

Несильно (не повністю) натисніть перемикач на корпусі, щоб тимчасово увімкнути світло. Відпустіть вимикач, щоб вимкнути світло.

РЕЖИМ ПОСТІЙНОГО СВІТІННЯ

Натискайте на перемикач на корпусі, доки він не клацне, потім відпустіть його, щоб увімкнути режим постійного світіння. Ще раз натисніть на перемикач на корпусі та відпустіть його, щоб вимкнути світло.

ГАРАНТІЯ

ОБМЕЖЕНА ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ

Компанія Bayco Products, Inc. гарантує, що в цьому виробі не виявиться матеріальних дефектів та дефектів виробництва протягом усього терміну експлуатації виробу його першим покупцем. Обмежена довічна гарантія розповсюджується на світлодіоди, корпус та лінзи ліхтаря. На акумуляторні батареї, зарядні пристрої, вимикачі, електроніку та аксесуари, що постачаються у комплекті, надається гарантія строком у два роки за умови документального підтвердження придбання виробу. На нормальний знос та на несправності, що виникли внаслідок нещасних випадків, використання не за призначенням, неналежного використання, хибного встановлення та пошкоджень, викликаних блискавкою, гарантія не розповсюджується.

Якщо ми визначимо, що у виробі наявні дефекти, ми відремонтуємо або замінимо цей виріб. Це єдина гарантія, явна або неявна, в тому числі гарантія товарної цінності або придатності для певної мети, котра вам надається.

Щоб отримати повну копію гарантії, перейдіть на веб-сторінку www.baycoproducts.com/nightstick-product-support/warranties. Зберігайте чек, який слугуватиме документальним підтвердженням придбання.




EU / UK Declaration of Conformity

Model(s):	XPP-5418GX / RX XPP-5418GX-K01 / RX-K01	Declaration Number:	20140104-D
Product Type:	XPP-5418GX / RX: Portable Flashlight XPP-5418GX-K01 / RX-K01: Certified as GX / RX. These part numbers come with a Multi-Angle Mount.		

Company Name:	Bayco Products Inc.
Address:	640 S. Sanden Blvd.
City, State, Postcode:	Wylie, Texas 75098 USA
Phone / Website:	001-469-326-9400 / www.nightstick.com

We hereby declare that the product identified above meets the requirements of the Directives listed below. Therefore, they qualify for free movement within markets comprising the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and the United Kingdom (UK). This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The following EU harmonized, UK designated standards and technical specifications have been applied and evaluated by:

Directives:	ATEX Directive 2014/34/EU	UKSI 2016 No. 1107	Article 34 of the Industrial Safety and Health Act and Article 58-4, Paragraph 4 of the Enforcement Rule of the same Act.
Notified Body:	INTERTEK ITALIA SPA Via Guido Miglioli, 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy	INTERTEK TESTING & CERTIFICATION LTD Academy Place, 1-9 Brook St. Brentwood, Essex, CM14 5NQ United Kingdom	Korea Occupational Safety and Health Agency
Notified Body Number:	2575	0359	N/A
Certificate Number:	ITS13ATEX27837X	ITS21UKEX0264X	22-AV4BO-0215X
Standards:	EN 60079-0: 2018 EN 60079-11: 2012 (ia) EN 60079-26: 2015 EN 50303: 2000		
Type Approval:	 		  

These Products are fully compliant and do not contain the restricted substances above levels noted in EU and UK RoHS.

Name: Mark Situ

Title: Quality Director



Date: 5th August 2022