

Kullanım Kılavuzu INTEGRITAS™ XPR-5582

THE XPR-5582 IS APPROVED FOR USE



Bayco Products, Inc. XPR-5582
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

CLASS I DIV 2 GRPS A-D T3
CLASS II & III DIV 2 GRPS F-G T135°C
CLASS I ZONE 2 Group IIC T3
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7V/Cell 5582-BATT

WARNING: Risk of ignition - Do not open in a hazardous area.
AVERTISSEMENT: Ne pas ouvrir dans une zone dangereuse.
WARNING: Risk of ignition - Do not charge batteries in a hazardous area.
AVERTISSEMENT: Danger d'inflammation - Ne pas charger les piles dans une zone dangereuse.

UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, bu ürünün şarj cihazını tehlikeli bir ortama yerleştirmeyin. Bu ürünün şarj cihazı SADECE tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda bulunmalıdır.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, bu ürünü tehlikeli bir ortamda şarj etmeye çalışmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Lityum iyon piller uygun şekilde kullanılmalı ve şarj edilmelidir. Yanlış kullanım ciddi yaralanmalara, yangına veya ölüme neden olabilir.
- Uyarı: Yalnızca Bayco Products'in sağladığı ve onayladığı 5582-BATT şarj edilebilir pil takımını kullanın.
- Uyarı: Bu lambayla birlikte başka şarj edilebilir veya şarj edilemez piller kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, lens çerçevesini tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Şarj edilebilir pil takımını değiştirirken yalnızca Bayco Products'in onaylı 5582-BATT şarj edilebilir pil takımını kullanın.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, şarj edilebilir pil takımını yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda değiştirilmelidir.
- Uyarı: Şarj edilebilir pil takımını suya veya tuzlu suya maruz bırakmayın ya da pil takımının ısınmasına izin vermeyin.
- Uyarı: Şarj edilebilir pil takımını kısa devreye neden olabilecek metal nesnelere birlikte saklamayın.
- Uyarı: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenli olma özelliğini bozabilir.

KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

Kişisel güvenliğinizi için, lambanın kullanılabileceği bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirilmesini her zaman teyit edin...

INITIALLANIM

Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, bu ürünü tehlikeli bir ortamda şarj etmeye çalışmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.

XPR-5582'yi ilk kullanımdan önce ya da pil yenisi veya birkaç aydır kullanılmamışsa tam şarj edin. Gerekli maksimum şarj süresi yaklaşık 6 saattir.

GÜNLÜK KULLANIM

UYARI: TEHLİKELİ BİR ATMOSFERİN TUTUŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA, BU ÜRÜNÜ TEHLİKELİ BİR ORTAMDA ŞARJ ETMEYE ÇALIŞMAYIN. BU İŞLEM YALNIZCA TEHLİKELİ OLMADIĞI BİLİLEN BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

- Yalnızca ürüne birlikte verilen Nightstick şarj cihazını, 5582-BATT şarj edilebilir pil takımını ve AC veya DC adaptörünü kullanın. En iyi performans için 5582'yi el feneri ışığı azalmaya başladığında şarj edin.
- AC güç adaptörünü şarj cihazına bağlayın. Bu noktada LED göstergesi yanmayacaktır.
- El feneri öne bakacak şekilde, 5582'yi kontaklar yerine oturana kadar şarj cihazına kaydırın.
- LED göstergesi sabit kırmızı renge dönerek 5582'nin şarj cihazına düzgün bir şekilde takıldığını ve şarj olduğunu gösterir. Pili tamamen şarj olana kadar LED göstergesi kırmızı renkte kalır. Tam şarj olduğunda LED göstergesi yeşil renge döner.
- 5582'yi tam şarj etmek için gereken toplam süre, pil takımında kalan şarj miktarına bağlı olarak değişir.
- Tam şarjı doğrulamak için 5582'yi şarj cihazına yerleştirin ve açın. LED göstergesi kırmızı renge dönecektir. 5582'yi kapatın. 5582 tam şarj olmuşsa LED göstergesi yeşil renge dönecektir. Aksi takdirde şarj işlemi tamamlanana kadar kırmızı renkte kalır ve ardından LED göstergesi yeşil renge döner. 5582 artık tam şarjlıdır.

LİTYUM-İYON ŞARJ EDİLEBİLİR PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

UYARI: ŞARJ EDİLEBİLİR PİL TAKIMINI DEĞİŞTİRİRKEN YALNIZCA BAYCO PRODUCTS'İN ONAYLI 5582-BATT ŞARJ EDİLEBİLİR PİL TAKIMINI KULLANIN.



UYARI: TEHLİKELİ BİR ATMOSFERİN TUTUŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA, ŞARJ EDİLEBİLİR PİL TAKIMI YALNIZCA TEHLİKELİ OLMADIĞI BİLİLEN BİR ALANDA DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

- Lambanın altında bulunan vidaları gevşetin ve pil takımını ortaya çıkarmak için plakayı çıkarın.
- Pil, geçmeli konektöre sahip bir kablo ile lambaya bağlanır. Önce birbirine geçen kabloları ayırarak pil takımını lambadan çıkarın.
- Yalnızca Bayco Products'in onaylı yedek 5582-BATT şarj edilebilir pil takımını kullanarak yeni pil takımını mahfazaya yerleştirin ve kabloları yeniden bağlayın.
- Taban plakasını yeniden yerleştirin ve tüm vidaları sıkın. DİKKAT: Vidaları aşırı SIKMAYIN. Bunu yapmak dişlere zarar verebilir ve lambanın kendinden güvenliliği olma özelliğini etkileyebilir.

ŞARJ CİHAZI TABANINI ARACA DOĞRUDAN BAĞLAMA

UYARI: ŞARJ CİHAZI GİRİŞİ: 12 VDC MAKS.. ÇAKMAK PRİZİNİN DC ADAPTÖR KABLOSUNU DEĞİŞTİRMEK ÜRÜNÜZÜN GARANTİSİNİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

12V BİNEK ARACA / KAMYONETE MONTAJ

Gerekli parçalar: **12 Volt Direkt Kablo Kiti** (NS-DW12 numaralı parça dâhildir)

ÖNEMLİ: Aracınızın kablo tesisatında değişiklik yapmadan önce negatif akü kelepçesini çıkarıp sabitleyin.

- 12 Volt Direkt Kablo Kitinin kırmızı pozitif kablosunu (+ etiketli) pozitif bir güç kaynağına (12VDC) bağlayın; sürekli şarj için doğrudan aküye ya da kontak düğmesiyle çalıştırılan güç için sigorta paneline bağlayın.
- 12 Volt Direkt Kablo Kitinin siyah kablosunu (- etiketli) bir topraklama kablosuna veya şasi topraklamasına bağlayın.

Not: Doğrudan akü bağlantısı lambanız için sürekli şarj sağlayacaktır ancak yalnızca ek bir araç damlama (trickle) şarj cihazı / shore güç bağlantısı ile birlikte kullanılmalıdır. Bu ek araç şarj kaynağının sağlanmaması ana araç aküsünün boşalmasına neden olabilir.

12V+ TİCARİ ARACA / İTFAİYE ARACINA MONTAJ

12VDC'den fazla güç üreten ticari araçlar veya itfaiye araçları için **12-36 Volt Regülatör/Direkt Kablo Kiti** gereklidir (NS-DW1236 numaralı parça ayrı satılır).

ÖNEMLİ: Aracınızın kablo tesisatında değişiklik yapmadan önce negatif akü kelepçesini çıkarıp sabitleyin.

- 12-36 Volt direkt kablolu adaptörün kırmızı kablosunu pozitif bir güç kaynağına (12-36VDC) bağlayın; sürekli şarj için doğrudan aküye ya da kontak düğmesiyle çalıştırılan güç için sigorta paneline bağlayın.
- Siyah kabloyu bir topraklama kablosuna veya şasi topraklamasına bağlayın.

Not: Doğrudan akü bağlantısı lambanız için sürekli şarj sağlayacaktır ancak yalnızca ek bir araç damlama (trickle) şarj cihazı / shore güç bağlantısı ile birlikte kullanılmalıdır. Bu ek şarj kaynağının sağlanmaması ana araç aküsünün boşalmasına neden olabilir.

ÇALIŞTIRMA

Lambayı Açın/Kapatın:

El feneri düğmesine basın ve bırakın. Lamba yüksek parlaklık modunda yanacaktır. Kapatmak için basın ve bırakın.

Parlaklık Seviyesini Seçin:

El feneri düğmesini basılı tutun. Lamba, saniyede yaklaşık bir mod hızında yüksekte düşüğe ve düşüğe yükseğe geçiş yapacak ve düğme basılı tutulduğu sürece geçiş yapmaya devam edecektir. İstenilen parlaklık seviyesine ulaşıldığında düğmeyi bırakın.

Arka Işık:

Seçilen mod ne olursa olsun, el feneri çalışırken arkadaki yeşil LED ışığı yanar.

GARANTİ

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arı olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.