

## Kullanım Kılavuzu XPP-5410G

### XPP-5410G KULLANIM İÇİN ONAYLANMIŞTIR

#### Permissible XPP-5410 Flashlight Assembly



APPROVAL No. 20-A140006-0

TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY

**WARNINGS:** The Model XPP-5410 is MSHA approved for use with Energizer (Type E92), two Energizer (Type EN92), and Duracell (Type MX2400), Duracell (PC2400), and Duracell (EN92) batteries only. Replace the batteries in fresh air only and replace all batteries at the same time. Do not mix batteries from different manufacturers or of different types. The Model XPP-5410 must not be opened in area where permissibility required.



CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 Ex ia op is I Ma  
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C Ex ia op is IIC T3 Ga  
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga Intertek ITS 13 ATEX27839X  
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga ITS21UKEX0263X  
Ⓜ I M 1 Ex ia op is I Ma IECEx ITS 14.0036X  
Ⓜ II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C  
1.5V/Cell AAA Alkaline



#### Conforms to:

ANSI/UL STD 913, ANSI/UL  
60079-0, ANSI/UL 60079-11  
ANSI/ISA 60079-26

#### Certified to:

CAN/CSA STD C22.2 No 157  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0  
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11  
CSA STD C22.2 No 25

### PİLLERİN TAKILMASI

**UYARI:** XPP-5410G'nin Kendinden Güvenlikli derecelendirmesini korumak amacıyla, bu lambayla birlikte kullanım için onaylanmış AAA piller yalnızca ENERGIZER E92, EN92 VEYA DURACELL MX2400, PC2400, EN92 PİLLERİDİR.

- Bu lambayla birlikte başka bir marka veya model AAA pil kullanmaya çalışmayın.
- Bu lambayla birlikte herhangi bir türde şarj edilebilir AAA pil kullanmaya çalışmayın.

**Uyarı:** Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için tehlikeli ortamda lens çerçevesini çıkarmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda yapılmalıdır.

- Lens çerçevesinin yan tarafında bulunan kilitleme vidasını gevşetin. NOT: Kilitleme vidasını tamamen çıkarmaya ÇALIŞMAYIN. Bunu yapmak gerekli değildir ve dişlere zarar verebilir. Lens çerçevesinin açılmasını sağlamak için vidanın yeterince gevşetilmesi gerekir.
- Lens çerçevesini saat yönünün tersine çevirerek mahfazadan çıkarın.
- 2 adet AAA ENERGIZER E92, EN92 VEYA DURACELL MX2400, PC2400, EN92 PİL kullanarak (her iki pilin de aynı tipte olduğundan emin olun) pilleri lambaya dikkatlice takın; pillerin artı ucunun lambanın çerçeve ucuna doğru baktığından emin olun.
- Lens çerçevesini mahfazaya saat yönünde vidalayarak yerine takın.
- Kilitleme vidasını sıkın. DİKKAT: Aşırı SIKMAYIN. Bunu yapmak dişlere zarar verebilir ve lambanın Kendinden Güvenlikli olma özelliğini etkileyebilir.

### ÇALIŞTIRMA

**XPP-5410G'NİN İKİ AYRI AYDINLATMA MODU VARDIR:**

#### ANLIK EL FENERİ MODU

Anlık çalışma için arkadaki düğmeye hafifçe basın. Lambayı kapatmak için düğmeyi bırakın.

#### SÜREKLİ AÇIK EL FENERİ MODU

Sürekli açık modu için arkadaki düğmeye tık sesi gelene kadar basın ve ardından bırakın. Lambayı kapatmak için arkadaki düğmeye tekrar basın ve bırakın.

### GARANTİ

#### SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arı olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties) adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

### UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- Uyarı: Yalnızca aşağıda listelenen onaylı şarj edilemez pilleri kullanın.
- Uyarı: Bu lambayla birlikte şarj edilebilir AAA pilleri kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, lens çerçevesini tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Pilleri değiştirirken yalnızca ENERGIZER E92, EN92 VEYA DURACELL MX2400, PC2400, EN92 PİLLERİ kullanın.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için AAA piller yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda değiştirilmelidir.
- Uyarı: Patlama riskini azaltmak için, şarj edilemez yeni pilleri kullanılmış şarj edilemez pillerle karıştırmayın veya farklı üreticilerin şarj edilemez pillerini karıştırmayın.
- Uyarı: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenli olma özelliğini bozabilir.

### KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

Kişisel güvenliğiniz için, lambanın kullanılacağı bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirmesini her zaman teyit edin.