

Kullanım Kılavuzu XPR-5584

XPR-5584 KULLANIM İÇİN ONAYLANMIŞTIR

UL LISTED
E 467756
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CE 2575
UK CA 0359

Bayco Products, Inc. XPR-5584GMX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
UL listed for use with Bayco Li-ion Battery Pack 5584-BATT

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T4 Ga
DEMKO 19 ATEX 2254
UL22UKEX2428
IECEx UL 19.0075
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7V/Cell 5584-BATT
Um 10V



WARNING: Do not charge battery in a hazardous location
WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present

ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS 5584-BATT.
ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA
PUDE ESTAR PRESENTE.
ATENÇÃO – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREAS CLASSIFICADAS.

UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, bu ürünün şarj cihazını tehlikeli bir ortama yerleştirmeyin. Bu ürünün şarj cihazı SADECE tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda bulunmalıdır.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, bu ürünü tehlikeli bir ortamda şarj etmeye çalışmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Lityum iyon piller uygun şekilde kullanılmalı ve şarj edilmelidir. Yanlış kullanım ciddi yaralanmalara, yangına veya ölüme neden olabilir.
- Uyarı: Yalnızca Bayco Products'ın sağladığı ve onayladığı 5584-BATT şarj edilebilir pil takımını kullanın.
- Uyarı: Bu lambayla birlikte başka şarj edilebilir veya şarj edilemez piller kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, alt plakayı ve/veya lens çerçevesini tehlikeli bir ortamda açmayın veya çıkarmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Şarj edilebilir pil takımını değiştirirken yalnızca Bayco Products'ın onaylı 5584-BATT şarj edilebilir pil takımını kullanın.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, şarj edilebilir pil takımı yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda değiştirilmelidir.
- Uyarı: Şarj edilebilir pil takımını suya veya tuzlu suya maruz bırakmayın ya da pil takımının ıslanmasına izin vermeyin.
- Uyarı: Şarj edilebilir pil takımını kısa devreye neden olabilecek metal nesnelere birlikte saklamayın.
- Uyarı: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenli olma özelliğini bozabilir

KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

Kişisel güvenliğin için, lambanın kullanılabileceği bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirmesini her zaman teyit edin.

İLK KULLANIM

Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, bu ürünü tehlikeli bir ortamda şarj etmeye çalışmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.

XPR-5584'ü ilk kullanımdan önce ya da pil yeniye veya birkaç aydır kullanılmamışsa tam şarj edin. Gerekli maksimum şarj süresi yaklaşık 6 saattir.

GÜNLÜK KULLANIM

UYARI: TEHLİKELİ BİR ATMOSFERİN TUTUŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA, BU ÜRÜNÜ TEHLİKELİ BİR ORTAMDA ŞARJ ETMEYE ÇALIŞMAYIN. BU İŞLEM YALNIZCA TEHLİKELİ OLMADIĞI BİLİLEN BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

- Yalnızca ürünle birlikte verilen Nightstick şarj cihazını, 5584-BATT şarj edilebilir pil takımını ve AC veya DC adaptörünü kullanın. En iyi performans için 5584'ü el feneri ışığı azalmaya başladığında şarj edin.
- AC güç adaptörünü şarj cihazına bağlayın. Bu noktada LED göstergesi yanmayacaktır.
- El feneri örne bakacak şekilde, 5584'ü kontaklar yerine oturana kadar şarj cihazına kaydırın.
- LED göstergesi sabit kırmızı renge dönerek 5584'ün şarj cihazına düzgün bir şekilde takıldığını ve şarj olduğunu gösterir. Pil tamamen şarj olana kadar LED göstergesi kırmızı renkte kalır. Tam şarj olduğunda LED göstergesi yeşil renge döner.
- 5584'ü tam şarj etmek için gereken toplam süre, pil takımında kalan şarj miktarına bağlı olarak değişir.
- Tam şarjı doğrulamak için 5584'ü şarj cihazına yerleştirin ve açın. LED göstergesi kırmızı renge dönecektir. 5584'ü kapatın. 5584 tam şarj olmuşsa LED göstergesi yeşil renge dönecektir. Aksi takdirde şarj işlemi tamamlanana kadar kırmızı renkte kalır ve ardından LED göstergesi yeşil renge döner. 5584 artık tam şarjlıdır.

LİTYUM-İYON ŞARJ EDİLEBİLİR PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

XPR-5584, son kullanıcının gerekirse pil takımını değiştirmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki talimatları dikkatlice uygulayın:

ŞARJ CİHAZI GİRİŞİ: 12 VDC MAKS..

UYARI: ŞARJ EDİLEBİLİR PİL TAKIMINI DEĞİŞTİRİRKEN YALNIZCA BAYCO PRODUCTS'IN ONAYLI 5584-BATT ŞARJ EDİLEBİLİR PİL TAKIMINI KULLANIN.

UYARI: TEHLİKELİ BİR ATMOSFERİN TUTUŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA, ŞARJ EDİLEBİLİR PİL TAKIMI YALNIZCA TEHLİKELİ OLMADIĞI BİLİLEN BİR ALANDA DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

- Lambanın altında bulunan vidaları gevşetin ve pil takımını ortaya çıkarmak için plakayı çıkarın.
- Pil, geçmeli konektöre sahip bir kablo ile lambaya bağlanır. Önce birbirine geçen kabloları ayırarak pil takımını lambadan çıkarın.
- Yalnızca Bayco Products'ın onaylı yedek 5584-BATT şarj edilebilir pil takımını kullanarak yeni pil takımını mahfazaya yerleştirin ve kabloları yeniden bağlayın.
- Taban plakasını yeniden yerleştirin ve tüm vidaları sıkın. DİKKAT: Vidaları aşırı SIKMAYIN. Bunu yapmak dişlere zarar verebilir ve lambanın kendinden güvenli olma özelliğini etkileyebilir.

ÇALIŞTIRMA

Lambayı Açın/Kapatın:

El feneri düğmesine basın ve bırakın. Lamba yüksek parlaklık modunda yanacaktır. Kapatmak için basın ve bırakın.

Parlaklık Seviyesini Seçin:

El feneri düğmesini basılı tutun. Lamba, saniyede yaklaşık bir mod hızında yüksekte düşüğe ve düşüğe yükseğe geçiş yapacak ve düğme basılı tutulduğu sürece geçiş yapmaya devam edecektir. İstenilen parlaklık seviyesine ulaştığında düğmeyi bırakın.

Arka Işık:

Seçilen mod ne olursa olsun, el feneri çalışırken arkadaki yeşil LED ışığı yanar.

GARANTİ

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arı olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.