

Kullanım Kılavuzu XPP-5453G



XPP-5453G KULLANIM İÇİN ONAYLANMIŞTIR

Bayco Products, Inc. XPP-5453G
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75098



LISTED

E 467756
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE



CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3C
CLASS II & III GRPS E-G T160°C
CLASS I ZONE 0 GRP IIC T3
ZONE 20 GRP IIIC T200°C
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell AAA Alkaline

UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- Uyarı: Yalnızca aşağıda listelenen onaylı şarj edilemez pilleri kullanın.
- Uyarı: Bu lambayla birlikte şarj edilebilir AAA pilleri kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için pil bölmesini tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Pilleri değiştirirken sadece ENERGIZER E92 veya EN92 PİLLERİ kullanın.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için AAA piller yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda değiştirilmelidir.
- Uyarı: Patlama riskini azaltmak için, şarj edilemez yeni pilleri kullanılmış şarj edilemez pillerle karıştırmayın veya farklı üreticilerin şarj edilemez pillerini karıştırmayın.
- Uyarı: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenli olma özelliğini bozabilir.

KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

Kişisel güvenliğinizi için, lambanın kullanılacağı bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirmesini her zaman teyit edin.

PİLLERİN TAKILMASI

UYARI: XPP-5453G'nin Kendinden Güvenlikli derecelendirmesini korumak amacıyla, bu lambayla birlikte kullanım için onaylanmış AAA piller yalnızca ENERGIZER E92 veya EN92 PİLLERİDİR.

- Bu lambayla birlikte başka bir marka veya model AAA pil kullanmaya çalışmayın.
- Bu lambayla birlikte herhangi bir türde şarj edilebilir AAA pil kullanmaya çalışmayın.

Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için pil bölmesi kapağını tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda yapılmalıdır.

- Pil bölmesi kapağının arkasında bulunan kilitleme vidasını gevşetin. NOT: Kilitleme vidasını tamamen çıkarmaya ÇALIŞMAYIN. Bunu yapmak gerekli değildir ve dişlere zarar verebilir. Pil bölmesi kapağının açılmasını sağlamak için vidanın yeterince gevşetilmesi gerekir.
- 3 adet AAA ENERGIZER E92 veya EN92 PİL kullanarak (3 pilin de aynı modelde olduğundan emin olun) pilleri lambanın arkasına takın ve bunu yaparken pil terminali kutuplarının doğru hizalanması için pil bölmesinin içindeki işaretlere dikkat edin.
- Pil bölmesi kapağını kapatın.
- Kilitleme vidasını sıkın. DİKKAT: Aşırı SIKMAYIN. Bunu yapmak dişlere zarar verebilir ve lambanın Kendinden Güvenlikli olma özelliğini etkileyebilir.

ÇALIŞTIRMA

AYDINLATMA MODLARI

- SPOT IŞIĞI: Spot ışığını açmak için düğmeye bir kez basın.
- PROJEKTÖR: Projektörü açmak için düğmeye iki kez basın.
- ÇİFT IŞIK: Çift ışık modu için düğmeye üç kez basarak hem spot ışığı hem de projektör modunu aynı anda açabilirsiniz.
- KAPALI: Kapatmak için düğmeye dördüncü kez basın.

EĞİM AYARLAMA ÖZELLİĞİ:

İstenilen alanı aydınlatmak için lambanın eğim açısını ayarlayın.

KAFA BANTLARI VE KASK MONTAJ APARATI

- Elastik kaymaz kafa bandını, doğrudan kafanıza veya beyzbol şapkası gibi yumuşak bir şapkanın üzerine takmak için kullanabilirsiniz.
- Ağır hizmet tipi kauçuk kafa bandını herhangi bir sert şapka üzerinde kullanın.

ZERO BAND MONTAJ TALİMATLARI

Lambayı baretinize veya kaskınıza monte etmek için 3M™ Dual-Lock™ Tekrar Kapatılabilen Bandı (dâhildir) kullanın. Bir tarafını lambanın arka plakasına, diğer tarafını ise kaskın ön tarafındaki temiz ve pürüzsüz bir yüzeye yapıştırın.

- Kafa bandını çıkarın
- Montaj yüzeyinin temiz ve yağsız olduğundan emin olun (gerekirse alkollü mendil kullanın)
- Montajdan önce kafa lambasının kask siperliğine müdahale etmeden tam olarak eğilebilmesini sağlayacak montaj yerini belirleyin.
- Bandın her iki tarafındaki yapışkan desteği çıkarın ve kaskınıza ve braketin arkasına yapıştırın.
- Lambayı kaskın üzerine sıkıca bastırın.
- Not: Yapıştırıcı 24 saatte en yüksek mukavemetine ulaşır.

GARANTİ

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arı olacağına garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımnî tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

