

Kullanım Kılavuzu XPP-5456G



XPP-5456G KULLANIM İÇİN ONAYLANMIŞTIR

Permissible Nightstick XPP-5456G Headlamp

MSHA

APPROVAL No. 20-A130002-0

TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY

- WARNINGS:
- 1) MSHA approved for use with three AA Duracell Type PC1500, Energizer Type EN91, and Energizer Type L91 batteries only.
 - 2) Energizer Lithium (Type L91) batteries are to be replaced by a qualified technician only.
 - 3) Replace the batteries in fresh air only.
 - 4) Replace all batteries at the same time.
 - 5) Do not mix batteries from different manufacturers or of different types.
 - 6) The Model XPP-5456G Safety Headlamp must not be opened in areas where permissibility is required.
 - 7) The Model XPP-5456G Safety Headlamp is approved as a mine light under 30CFR, Part 20. It is not approve as a cap lamp under 30CFR, Part 19.



CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3 Ex ia I Ma
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C Ex ia IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga Intertek ITS 13 ATEX27838X
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga ITS21UKEX0265X
Ⓜ I M 1 Ex ia I Ma IECEx ETL 13.0025X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
Ⓜ II 1 G Ex ia IIC T3 Ga 1.5V/Cell AA Alkaline

Intertek
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CE 2575

UK CA 0359



Conforms to:

ANSI/UL STD 913, ANSI/UL
60079-0, ANSI/UL 60079-11
ANSI/ISA 60079-26

Certified to:

CAN/CSA STD C22.2 No 157
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11
CSA STD C22.2 No 25

UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- Uyarı: Yalnızca aşağıda listelenen onaylı şarj edilemez pilleri kullanın.
- Uyarı: Bu lambayla birlikte şarj edilebilir AA pilleri kullanmaya ÇALIŞMAYIN.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için pil bölmesini tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- Uyarı: Pilleri değiştirirken yalnızca DURACELL PC1500, ENERGIZER EN91 veya ENERGIZER L91 PİLLERİ kullanın.
- Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için AA piller yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda değiştirilmelidir.
- Uyarı: Patlama riskini azaltmak için, şarj edilemez yeni pilleri kullanılmış şarj edilemez pillerle karıştırmayın veya farklı üreticilerin şarj edilemez pillerini karıştırmayın.
- Uyarı: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenli olma özelliğini bozabilir.

KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

- Kişisel güvenliğinizi için, lambanın kullanılacağı bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirmesini her zaman teyit edin.

PİLLERİN TAKILMASI

UYARI: XPP-5456G'nin Kendinden Güvenlikli derecelendirmesini korumak amacıyla, bu lambayla birlikte kullanım için onaylanmış AA piller yalnızca DURACELL PC1500, ENERGIZER EN91 veya ENERGIZER L91 PİLLERİDİR.

- Bu lambayla birlikte başka bir marka veya model AA pil kullanmaya çalışmayın.
- Bu lambayla birlikte herhangi bir türde şarj edilebilir AA pil kullanmaya çalışmayın.

Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek için pil bölmesi kapağını tehlikeli ortamda açmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda yapılmalıdır.

- Pil bölmesi kapağının arkasında bulunan kilitleme vidasını gevşetin. NOT: Kilitleme vidasını tamamen çıkarmaya ÇALIŞMAYIN. Bunu yapmak gerekli değildir ve dişlere zarar verebilir. Pil bölmesi kapağının açılmasını sağlamak için vidanın yeterince gevşetilmesi gerekir.
- 3 adet AA DURACELL PC1500, ENERGIZER EN91 veya ENERGIZER L91 PİL kullanarak (3 pilin de aynı model olduğundan emin olun), pilleri pil bölmesinin arkasına takın ve bunu yaparken pil terminali kutuplarının doğru hizalanması için pil bölmesinin içindeki işaretlere dikkat edin.
- Pil bölmesi kapağını kapatın.
- Kilitleme vidasını sıkın. DİKKAT: Aşırı SIKMAYIN. Bunu yapmak dişlere zarar verebilir ve lambanın Kendinden Güvenlikli olma özelliğini etkileyebilir.

ÇALIŞTIRMA

XPP-5456G'DE IŞIK ÇIKIŞINI KONTROL EDEN İKİ DÜĞME BULUNUR:

Spot Işığı
Düğmesi

Projektör
Düğmesi



Aydınlatma Modları

XPP-5456G'NİN BEŞ AYDINLATMA MODU VARDIR:

- Beyaz Spot Işığı - Spot Işığı düğmesine bir kez basın
- Yüksek parlaklıkta Beyaz Projektör - Projektör Düğmesine bir kez basın
- Düşük Parlaklıkta Beyaz - Projektör Düğmesine iki kez basın
- Kırmızı Projektör - Projektör Düğmesine üç kez basın
- Çift Işık - Spot Işığı Düğmesine ve ardından Projektör Düğmesine basın

XPP-5456G EĞİM AYARLAMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR:

İstediğiniz alanı aydınlatmak için lambanın eğim açısını ayarlamamız yeterlidir.

XPP-5456G İKİ FARKLI KAFA BANDIYLA BİRLİKTE SUNULUR:

ELASTİK KAYMAZ KAFA BANDI

Bu kafa bandını, kafa lambasını doğrudan kafanıza takmak için veya beyzbol şapkası gibi yumuşak bir şapka takarken kullanın. Kaymazlık özelliği, güçlü hareket sırasında bile lambayı kafa üzerinde tutacaktır.

AĞIR HİZMET TİPİ KAUÇUK KAFA BANDI

Ağır hizmet tipi kauçuk kafa bandını herhangi bir sert şapka üzerinde kullanın. Kayışın yapışkan yapısı, şapka düşse veya ıslak koşullarda kullanılsa bile lambayı tutacaktır.

GARANTİ

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arı olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.

